

Bluetooth接続 DDコンバーター

Oriolus 1795D

取扱説明書

Oriolus

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にお使いいただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。また、お読みになった後はいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いを行うと生じることが想定される内容を、以下の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。

警告	この表示内容を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	この表示内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- ・異常な音、煙、臭いや発熱、損傷等が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。
- ・分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部分は内部ではありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因になります。
- ・水に入れたり、濡らさないでください。火災や感電の原因となります。
- ・濡れた手で製品に触れないでください。火災や感電の原因となります。
- ・強い衝撃を与えないでください。故障や感電、火災の原因となります。
- ・使用の際は音量を最小に絞った上で、接続および耳への装着を行ってください。突然大きな音が出て耳を痛めことがあります。
- ・自動車や、バイク、自転車など、乗り物の運転中には使用しないでください。事故の原因となります。
- ・周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切や工事現場、駅のホームなど）では使用しないでください。事故の原因となります。
- ・必ず専用のケーブルを使用して充電してください。また、同梱の付属品は他の製品に使用しないでください。
- ・本製品は火やストーブなどの高温の場所（80°C以上）に置かないでください。電池がショートし、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ・本製品の筐体を開け、充電池の取り出し、分解、改造、交換などは絶対に行わないでください。発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

注意

- ・以下のような場所に置かないでください。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・温度の特に高い／低い場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・振動の多い場所
- ・所定の充電時間を超えて充電が完了しない場合は充電を停止してください。発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ・本機に内蔵している充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行えません。廃棄の際は弊社にご相談ください。


使用上のご注意

- ・ご使用の際は接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・交通機関や公共の場所では他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- ・接続する際は、必ず音量を最小にして行ってください。
- ・コードを抜き差しする際は必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張ると断線や事故の原因となります。

梱包内容の確認

1. 本体 2. USBケーブル

各部の名称と使い方



- ① 電源/再生ボタン
1) 3秒長押しして、液晶にロゴが表示され、起動完了です。初回のペアリングもその時に可能です(表示名Oriolus 1795D)。
2) 本機が見つからない場合には、ダブルクリックし、強制ペアリング状態になって、接続してください。
3) 音楽再生中にクリックすると、再生か一時停止になります。
4) 電話が入ってくる時に、クリックすると通話可能状態になり、ダブルクリックすると通話拒否になります。
5) 再び長押しして電源オフになります(ブルートーストが15分間接続しない時に自動電源オフ)。
- ② 後退/音量UPボタン
長押しは後退になります。
- ③ 前進/音量DOWNボタン
長押しは前进になります。
- ④ SRC選択ボタン
押すと異なるSRCモードを選べます。
(88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz対応)
- ⑤ Resetボタン
システムが動かない時に、3秒押してリセットになります。
- ⑥ コキシシャル同軸出力
- ⑦ 光オプティカル出力
- ⑧ USB Type-C ポート
- ⑨ マイク
- ⑩ NFC エリア
NFC機能対応の設備の近くに置くと自動ペアリング可能です。

充電について

本製品の充電池は数百回の充放電が可能ですが、最終的には寿命を迎えます。充電池の交換は弊社、弊社代理店、または購入店舗までご依頼ください。

本機を廃棄するときのご注意



機器内に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行えません。弊社または弊社代理店にお問い合わせください。(連絡先はページ下部に記載されています。)

主な仕様

製品ID	1795D
デジタル入力端子	Bluetooth 5.0
デジタル出力端子	USB2.0 (type-C)
最大出力	コアキシャル同軸、光オプティカル
Bluetooth(対応コーデック)	0.5Vp-p
音量コントロール	LDAC, SBC, AAC, など
パワーテリタリーブ	ノーログ
充電時間	内蔵リチウムポリマー・バッテリー
連続再生時間	3時間まで(5V/1A)
カラ-	連続20時間
寸法(W * H * D mm)	※使用条件によって短くなる場合があります。
重量	ブラック
	55*12*120
	105g

・本書の記載内容は商品発売時のものです。

・本書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

Oriolus

cyras

www.oriolus.co.jp

株式会社サイラス

〒110-0016
東京都台東区台東3-42-5日本インテック御徒町棟ビル5階

EMAIL: support@cyras.jp